SICHERHEITSBELEUCHTUNG (EINZELBATTERIE)	TURNUS: jährlich

Bereich: ***Beleuchtung*** ***Arbeitsaufwand:*** 1Std./2Personen

Ort: alle Räume

Sicherheitshinweise

☐ Wurde das Dokument ***Sicher zusammenarbeiten – Sicherheitsbestimmungen für Bau und Instandhaltung (DC-82)*** betrachtet, um zu bestimmen, welche Sicherheitshinweise zu beachten sind und welche persönliche Schutzausrüstung zu tragen ist?

☐ Besteht für die Tätigkeit Gefährdungspotenzial? Falls ja, wurde die ***Gefährdungsbeurteilung (DC-85)*** betrachtet?

Hinweis an die Ältesten

Bitte wählt sorgfältig aus, wem die Tätigkeit übertragen wird. Derjenige sollte für die zugewiesene Tätigkeit entsprechend geschult werden und geeignet sein. Er sollte stets auf Sicherheit bedacht sein und ihm gegebene Hinweise bereitwillig umsetzen. Allein zu arbeiten ist unsicher und sollte vermieden werden.

Arbeitsschritte / Hinweise

Leuchten ohne integrierte Selbsttestfunktion:

☐ Kontrolliere, ob alle Defekte, die im Protokoll notiert wurden, behoben wurden.

☐ Der Ausfall der Netzstromversorgung zum Beleuchtungskreis soll durch Ausschalten der Sicherung ‚Notbeleuchtung' simuliert werden.

☐ Teste die Sicherheitsleuchten im Batteriebetriebsmodus für die Dauer der vom Hersteller angegebene Betriebsdauer (bei älteren Leuchten in der Regel 1h, bei neueren 3h).

☐ Die Batterien der Leuchten, die nicht über die gesamte Dauer des Tests erhellt bleiben, sollten ausgewechselt werden.

☐ Nach abgeschlossenem Test Sicherung wieder zuschalten.

☐ Notiere die Ergebnisse im Prüfprotokoll.

☐ Reinige das Gehäuse der Notbeleuchtung

Notizen / Welche Reparaturen sind notwendig?

Bitte kontaktiere das Instandhaltungskomitee bzw. den Instandhaltungskoordinator, falls du irgendwelche Fragen hast oder dir notwendige Instandhaltungs- bzw. Reparaturarbeiten aufgefallen sind.

VERSIONSDATUM: **13.08.2021**